



**PR**  
PORTABLE RANGE

	GR2500	GR3000	GR6500	GR12000
<b>Tipo</b>	Monofásico	Monofásico	Monofásico / Trifásico	Monofásico / Trifásico
<b>Potência em Contínuo (W)</b>	2.000	2.800	6.300	11.000
<b>Potência de Arranque (W)</b>	2.200	3.000	6.900	12.000
<b>Frequência (Hz)</b>	50	50	50	50
<b>Voltagem AC (V)</b>	230	230	230 / 400	230 / 400
<b>Regulador Automático de Tensão (AVR)</b>	Sim / Inverter	Sim	Sim	Sim
<b>Depósito de combustível (L)</b>	4,5	15	25	40
<b>Tipo de Combustível</b>	Gasolina sem chumbo	Gasolina sem chumbo	Gasolina sem chumbo	Gasolina sem chumbo
<b>Tipo de Motor</b>	4 tempos	4 tempos	4 tempos	4 tempos
<b>Sistema de arranque</b>	Manual	Manual	Manual/Elétrico/ Remoto	Elétrico / Remoto
<b>Certificado de emissões</b>	STAGE V	STAGE V	STAGE V	STAGE V
<b>Segurança ausência de óleo</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Nível de ruído (dBA)</b>	68 @ 7m	96	96	96
<b>Autonomia a 100% da carga (h)</b>	3,2	8,6	7	5,5
<b>C x L x A (mm)</b>	500 x 285 x 455	660 x 600 x 500	760 x 700 x 650	1020 x 670 x 850
<b>Peso em vazio (kg)</b>	22	52	104	183,5
<b>Tomadas</b>	1 schuko 16amp	2 schuko 16amp	1 schuko 16amp 1 monofásica industrial 32amp 1 3P+N+T 16amp	1 16A schuko + 1 32A/230V 3P CEE 1 16A/230V 3P CEE + 1 32A/400V 3P+N+PE
<b>Disjuntor</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Contador de Horas</b>	Digital	Digital	Digital	Digital
<b>Rodas e pegas</b>	-	Sim	Sim	Sim
<b>Bateria</b>	Não	Não	Sim	Sim
<b>Voltímetro</b>	Digital	Digital	Digital	Digital
<b>Frequencímetro</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Arranque Auto</b>	Não	Não	Sim (através de QTC Grupel)	Sim (através de QTC Grupel)
<b>QTC (opcional)</b>	Não	Não	Sim (Monofásico e Trifásico)	Sim (Monofásico e Trifásico)
<b>Arranque por comando</b>	Não	Não	Sim	Sim
<b>Saída DC</b>	Sim (12vdc 8amp)	Não	Não	Não
<b>USB</b>	Sim (1,0A + 2,1A)	Não	Não	Não
<b>Operação em paralelo</b>	Sim	Não	Não	Não

Características principais

Outras características